

Combiné filaire mains libres Futura

Portier vidéo mains libres avec écran LCD 7"



IP-FUTURA

Avec le combiné filaire vidéo mains libres Futura, aucun détails ne vous échappe quand on sonne à la porte.

Grâce à son grand écran couleur 7", à son interface graphique et aux touches de navigation à effleurement, ce poste interne révolutionne votre façon de gérer le système portier vidéo.

Il s'adapte à tous les contextes, résidentiels ou entreprise.

À noter, parmi les nombreuses fonctions, les commandes auxiliaires, la touche « Panique » et les appels intercom.



Points forts

- Design élégant et épuré
- Ecran couleur 7 pouces
- Touches sensibles
- Ouvre porte
- Deux touches d'activation des fonctions auxiliaires / appel concierge
- Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des caméras externes
- Fonction renvoi vidéo entre poste internes sur le même appel
- Réglage de volume de sonnerie
- Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux

Description

Futura est un portier vidéo, avec écran 7 pouces, simple à utiliser. Il s'intègre dans n'importe quel environnement grâce à son design épuré et recherché.

Technologique et performant, Futura peut échanger des informations et des messages audio et vidéo avec les systèmes Noralsy connectés.

Sur le côté gauche se trouvent les touches de réglage de la sonnerie, du contraste et de la luminosité et les 2 touches auxiliaires. tandis qu'il y a sur le côté droit les touches permettant d'effectuer jusqu'à 8 appels intercom.

La zone inférieure visualise clairement 5 touches pour les fonctions principales :

1. Activation de la communication
2. Désactivation de la sonnerie
3. Touche « Panique » pour la demande d'aide au concierge
4. Activation vidéo automatique des postes externes
5. Touche d'ouverture de la porte

Le portier est aussi doté de la fonction maître / esclave et de la fonction de transfert vidéo entre postes en appel simultané.

Il est fourni avec un étrier pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (horizontal ou vertical) et sur boîtier rond Ø 60 mm.

Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

Combiné filaire mains libres Futura

Portier vidéo mains libres avec écran LCD 7"

IP-FUTURA

Portier vidéo couleur mains libres avec un grand écran LCD 7 pouces et des touches sensibles.

Système X1. Installation en saillie. Couleur blanc



Fonctionnalités principales :

- Ecran couleur 7 «
- Mains-libres
- Ouvre-porte
- Réponse et raccrochement d'appel
- Insertions automatique de la vidéo des postes
- Réglage volume sonnerie
- Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie avec signal lumineux
- Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
- Fonction "Renvoi" vidéo entre postes internes sur la même appel
- Fonction maître / esclave
- Réglage luminosité
- Réglage saturation des couleurs
- Fonction auxiliaire AUX1
- Fonction auxiliaire AUX2 / appel concierge
- 8 touches pour appels inter-communicants
- Compatible avec le système 2 fils X1.
- Alimentation par bus ou séparée

Caractéristiques Techniques

Type	Combiné filaire avec vidéo
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">▪ Alimentation par le bus de 15 à 20 V DC▪ En local de 16 à 18 V DC
Consommation	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mA au repos▪ 410 mA en utilisation (par le bus)▪ 370 mA en utilisation (en local)
Affichage	Ecran couleur LCD TFT 7 pouces
Raccordement	Bus 2 fils
Fixation	Installation en saillie (support inclus)
Clavier	Touches sensibles
Sorties	2 commandes auxiliaires
Fonctions supplémentaires	<ul style="list-style-type: none">▪ 8 appels inter-communicants▪ Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
Indice de protection	IP30 (usage en intérieur)
Finition	Blanc brillant
Températures	<ul style="list-style-type: none">▪ Fonctionnement : de +0 à +35 °C▪ Stockage : de -25 à +70 °C
Dimensions (L x H x P)	212 x 161 x 28 mm
Poids	870 g