

Combiné filaire Agata

Poste interne audio et vidéo avec combiné



IP-AGATA

Agata est une gamme de postes internes audio et vidéo avec combiné, en couleur avec fonctions Basic ou Building.

Design épuré, coloris blanc brillant, deux touches en façade à rétroéclairage bleu pour l'activation des fonctions principales et un écran couleur 3,5".

Les réglages disponibles sont simples et intuitifs : couleur, luminosité et volume sonnerie.



Points forts

- Design élégant et épuré
- Ecran couleur 3,5 pouces
- Ouvre porte
- Deux touches d'activation des fonctions auxiliaires / appel concierge
- Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des caméras externes
- Fonction renvoi vidéo entre poste internes sur le même appel
- Réglage de volume de sonnerie
- Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux

Description

Le portier vidéo dispose d'un combiné, d'un écran couleur, de 2 touches auxiliaires programmables.

La version immeuble (building) permet 8 appels intercom et offre la fonction malentendants pour porteurs d'appareils auditifs.

Sur le côté gauche se trouvent les touches de réglage et de désactivation de la sonnerie, de réglage du contraste et de la luminosité et les 2 touches auxiliaires.

Les touches principales pour l'ouverture de la porte et l'activation vidéo automatique des postes externes sont bien visibles et rétroéclairées.

Le combiné filaire est aussi doté de la fonction maître / esclave et de la fonction de transfert vidéo entre postes en appel simultané.

La touche « Panique » permet de demander de l'aide au concierge.

Il intègre un système à induction en audiofréquence pour appareils auditifs en position « T ».

Un étrier est fourni pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (horizontal ou vertical), sur boîtier 506E et sur boîtier rond Ø 60 mm.

Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

Combiné filaire Agata

Poste interne audio et vidéo avec combiné

IP-AGATA

Poste vidéo avec combiné, écran LCD couleur 3,5", couleur blanche.

Version spéciale pour usagers d'appareils auditifs.



Fonctionnalités principales :

- Ouvre-porte
- Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras externes
- Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux
- Fonction "renvoi" vidéo entre postes internes sur le même appel
- Fonction maître / esclave
- Réglage de la saturation des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage du volume de la sonnerie
- 2 sorties auxiliaires

Fonctionnalités supplémentaire avec la version Building :

- 8 appels inter-communicants
- Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge

Fonction maître / esclave :

- En cas des plusieurs postes dans le même appel, la communication est active dans toutes sans besoin d'alimentation supplémentaire.

Caractéristiques Techniques

Type	Combiné filaire avec vidéo
Alimentation	De 14 à 17,5 V DC
Consommation	<ul style="list-style-type: none">■ 12 mA au repos■ 95 mA en utilisation
Affichage	Ecran couleur LCD TFT 3,5 pouces
Fixation	Installation en saillie (support inclus)
Sorties	2 commandes auxiliaires (24 V / 100 mA)
Options supplémentaires	Versions Building : <ul style="list-style-type: none">■ 8 appels inter-communicants■ Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge
Indice de protection	IP30 (usage en intérieur)
Finition	Blanc brillant
Températures	<ul style="list-style-type: none">■ Fonctionnement : de +5 à +40 °C■ Stockage : de -25 à +70 °C
Dimensions (L x H x P)	170 x 190 x 31 mm
Poids	490 g